

GRUNDIG DIGI 100 a 2003

Mit **Flash-Speicher** → dies bedeutet die **neueste Software** aus dem **Internet** mittels **PC runterladen** und per **Interface (GRUNDIG Service Toolbox** Ersatzteilnummer 772004001200) in den **Flash** des **TV's** **reinladen!**

Aufrufen der eingebauten Geräte-**Software**: i → ● = **29798 -111.40**
29798 (Materialnummer der Software) -**111** (Chassis-Type) **.40** (**Softwarestand**)

Achtung: Beim Runterladen einer neuen Software muss unbedingt die richtige **Chassis-Type** (ist in der Material-Nr. z.B. **297981114000** versteckt), angeklickt werden!

Nach dem Download muss die Software „entpackt“ und nur das pure **.hxs** file mittels **GRUNDIG Service Toolbox** in den TV reingeladen werden.

Die **GRUNDIG Service Toolbox** beinhaltet:

Flash-Programmer → für Software und Gerätedaten

Data-Programmer → Sendertabelle (DER 1100 erst nach Update) editieren

Diagnose-Software → zur interaktiven Fehlersuche

Der **DER 1100 S CI** → (Digitaler **Einbau_Receiver 1100 Sat Common_Interface**)

Damit der **DER 1100** funktioniert, muss zuerst die **normale** Software auf „**digital-SAT**“ taugliche **DIGI 100 Intermedia** Software **ausgewechselt** werden.

111.xx für DER 1100 → **131.40** ← anklicken
113.xx für DER 1100 → **133.40** ← anklicken
115.xx für DER 1100 → **135.40** ← anklicken
117.xx für DER 1100 → **137.40** ← anklicken
151.xx für DER 1100 → **171.01** ← anklicken
153.xx für DER 1100 → **173.01** ← anklicken

Bei Lenaro 84/92 und Denver/Xentia 82 können Sie „**normale**“ Software auch für den **DER 1100 S CI** verwenden.

Achtung: 1) Wenn Sie diese **SAT Software** Version **nicht** in den TV reinladen können, müssen Sie Ihre **Toolbox** updaten. (Update-Software entzippen und einfach in den Ordner Toolbox legen)

2) Sehr wichtig! **Zuerst** die neue **SAT-taugliche Software** in den TV reinladen, **erst dann** das Modul **DER 1100** einbauen.

Aufrufen der momentan eingebauten **DER 1100 S CI-Software**: i → Installation + **OK** → DVB-Modulkonfiguration + **OK** → Applikation-SW-Version = z.B. **190.0400**

Achtung: Beim Update das **.dat** file in den „Ordner“ **DVB** der **Toolbox** legen und dann über die **normale** TV Service-Schnittstelle in den **DER 1100 S CI** reinladen.

Alle Updates finden Sie auf: <https://partnerweb.grundig.de> dort können Sie sich registrieren lassen, um Ihren persönlichen **PARTNERWEB**-Zugang zu beantragen.

GRUNDIG DIGI 100 a 2003

ATS Reset (Auslieferungszustand):

Taste **Lautstärke** + gedrückt halten und **Netz** → **EIN**. (Meldung ATS-Reset)

Notdatensatz laden:

Taste **Programm** – gedrückt halten und **Netz** → **EIN**

I₂C-Bus Fehler:

Taste **Programm** + gedrückt halten und **Netz** → **EIN**

Die Anzahl der Blinkfrequenz der **grünen LED** ● = fehlerhafter Schaltkreis

1x CIC 31010	Signalbaustein	5x CIC 33010	Signalbaustein
2x CIC 70200	Featurebaustein	6x IC 43140	Signalbaustein
3x CIC 70250	Featurebaustein	7x Tuner	Signalbaustein
4x CIC 70300	Featurebaustein	8x CIC 32040	Signalbaustein

Schnelle **VCR-Zeitkonstante** im **HF**-Betrieb:

Gewünschten Programmplatz auswählen → **i** → Programmtabelle → ●

(Bearbeiten) → Kanaleinstellung ändern → **OK** → Regelung → **OK** →

VCR auswählen + **OK** → mit **i** beenden

Schnelle **VCR-Zeitkonstante** im **AV**-Betrieb:

(Kann sich durch „spielen“ im Menü **Geräte-Anschlüsse** einstellen)

TV in Stellung **AV** → **i** → Installation → Geräteanschlüsse → zur Seite 2 →

(Manuelle AV-Einstellung) → **OK** → z.B. AV1 → **OK** → Zeitkonstante → **OK** →

VCR auswählen + **OK** → mit **i** beenden

Aktuelle **SAT**-Sendertabelle vom **Flash** in **EE-Prom** des **SAT-Moduls** SER 300a laden:

i → Installation → Servicemenü für Händler → Sonderfunktionen → SAT vorprogr.

mit **OK** bestätigen.

Servicemenü für Händler → Codezahl **8500** eingeben

Betriebsstundenzähler aufrufen → **i** → Installation → **OK** → Servicemenü →

OK → _ _ _ _ → Bildgeometrie → **TV-G** Taste → Debug-Mode → Ein → **i** →

i → ● = rechts unten → **h**

Achtung: Debug-Mode danach **unbedingt wieder ausschalten!**

Kindersicherung (sperrt die Schublade) für **LENARO** DVD-Player entriegeln: **1999**

Die **Z**=(Zappingtaste) ersetzt die im DVD-Player Menü geforderte, aber auf der

Fernbedienung nicht vorhandene **Entertaste**.

Allgemeine **Kindersicherung** entriegeln: **7038 580**

...bei Blaupunkt: **3200**

....bei Siemens: **089**