



Service Information

Nummer: O/01/05; o_tv015d

Chassis: 12.6, E1, C 8 und K1

Aktivierung des Hotelmodes:

Chassis 12.6

- Gewünschte Lautstärke einstellen.
- Service Mode aktivieren: Taste **"i"** (Hauptmenü) -> **"Service"** -> **"OK"** -> **"Service Code"** - **"8500"** eingeben.
- Im Service Mode Menü1 (rote Taste) den Punkt **"HOTEL"** auf **"YES"**.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.

Aufhebung:

- Service Mode aufrufen: Taste **"i"** gedrückt halten und mit der Netztaste einschalten
- Im Service Mode Menü1 (rote Taste) den Punkt **"HOTEL"** auf **"NO"**.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.

Chassis E1

- Service Mode aktivieren: Taste **"i"** (Hauptmenü) -> Service Code "8500" eingeben.
- Im Service Mode unter **"OPTIONS"** den Punkt **"SIMPLE HOTEL"** auf **"ON"**.
- Im Service Mode unter **"OPTIONS"** im Punkt **"MAX VOLUME"** die maximale Lautstärke einstellen.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.

Aufhebung:

- Service Mode aktivieren: Taste **"i"** (Hauptmenü) -> Service Code **"8500"** eingeben.
- Im Service Mode unter **"OPTIONS"** den Punkt **"SIMPLE HOTEL"** auf **"OFF"**.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.

Chassis C8/K1

- Service Mode aktivieren: Taste **"i"** (Hauptmenü) -> Service Code **"8500"** eingeben.
- Im Service Mode unter **"SOUND OPTIONS"** den Punkt **"SIMPLE HOTEL"** auf **"AVAILABLE"**.
- Im Service Mode unter **"SOUND OPTIONS"** im Punkt **"HOTEL MAX VOL"** die maximale Lautstärke mit ► oder ◀ einstellen.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.

Aufhebung:

- Service Mode aktivieren: Taste **"i"** (Hauptmenü) -> Service Code **"8500"** eingeben.
- Im Service Mode unter **"SOUND OPTIONS"** den Punkt **"SIMPLE HOTEL"** auf **"N/A"**.
- Einstellungen durch Drücken der Taste **"TXT"** abspeichern und damit "Service Mode" verlassen.